Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具（シーリングライト）

品番 LB55916 LB56813

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

禁止

■次のような場所には取り付けない
この器具は天井面取付専用です。
落下によるけがのおそれがあります。


壁面

突出部のある天井、凹凸のある天井（取り付けにはφ11cm以上の平らな部分が必要です）

補強のない薄い天井（ベニヤ板、石こうボードなど）

船底天井

傾斜天井

必ず守る

■交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

■器具の取り付けは説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

禁止

■次のような配線器具には取り付けない
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

破損しているもの

がたつくもの

ケースウェイに取り付いているもの

電源端子露出タイプ

引掛シーリングアダプタ WG4390


斜めに取り付けられた配線器具

●配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店、電器店に依頼してください。

分解禁止

■器具を改造したり、部品交換をしない
守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

禁止

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。
守らないと、火災のおそれがあります。

接触禁止

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
守らないと、やけどの原因となることがあります。

水ぬれ禁止

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。
守らないと、火災・感電の原因となることがあります。

禁止

■器具に無理な力を加えない



セードを持って回したり、無理な力を加えないでください。
守らないと、落下によるけがのおそれがあります。

LB55916-T3B6

各部のなまえと取り付けかた

安全のため電源を切ってから行なってください。

1 天井の配線器具に合わせて、フランジを加工する

取り付けできる配線器具







⚠ 警告



目透かし天井に取り付ける場合は、目透かし方向に目印を合わせて取り付ける
守らないと落下して、けがの原因になることがあります。

※取り付けの前に下図の様に分解してください。





付属部品
- 丸型フル引掛シーリング
- 木ネジ（2本）

取り付けは工事店、電器店に依頼してください。

●使用しない付属部品は大切に保管してください。引越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

2 配線器具にソケットを取り付ける

確認　取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認する

（取り外しかた）
ボタンを押しながら左に回す

3 ソケットにフランジをはめ込む



1でフランジを切り欠いた場合は、切り欠きを配線器具の爪部に合わせてはめ込む

4 セードを取り付ける

セードをフランジに合わせて、ホルダーナットを締め付けて固定する

⚠ 注意

ホルダーナットを締め付けた後、セードを回さない
セード破損や落下の原因になるおそれがあります。

（取り外しかた）
セードを持ちながらホルダーナットを緩める

完成品状態で包装されている商品は、上図のように分解してから取り付けてください。

5 ランプを取り付ける

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

・パナソニック製ランプをお求めください。
・ランプの種類は器具に表示しています。
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

・明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
・シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	付属ランプ
AC100V	60形シリカ電球（110V用・E26）

●100V用60形シリカ電球(E26)も使用できます。

保証とアフターサービス

よくお読みください。

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より１年間です。
（ランプ等の消耗品は除きます。）
※保証の例外 ２４時間連続使用など、１日２０時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様ご相談センター「一覧表ご参照(保証書内在中)」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社　インテリア照明事業部　〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LB55916-T3A8